



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ
ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ**

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный дюралайт – гибкий световой шнур, выполненный из ПВХ-трубки с токопроводящими жилами и светодиодами (LED) внутри. Используется для декоративной и архитектурной подсветки объектов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Дюралайт – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Заглушка – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В
Тип светодиодов	DIP
Количество светодиодов	24 LED на метр
Потребляемая мощность	1,6 Вт/м
Режим свечения	Постоянное свечение
Диаметр гирлянды	11 мм
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения током	II
Климатическое исполнение	У1
Температурный режим	-25...+40 °С
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С*
Срок службы	5 лет

*Возможность монтажа при температуре -20...0 °С только при условии использования технического фена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Цвет свечения	Длина дюралайта, м
121-323-14	Белый	25
121-327-14	Теплый белый	
121-328-14	Мультиколор	

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в работоспособности изделия: для этого необходимо подключить дюралайт к электрической сети, предварительно достав из упаковки. После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам изделия.
- Убедитесь, что изделие не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его и не помещайте в закрытые полости.
- Не погружайте изделие в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не подсоединяйте изделие к источнику напряжения, если оно находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Запрещается электрически соединять несколько изделий между собой.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Накануне монтажа дюралайт необходимо хранить в теплом помещении при температуре выше +10 °C не менее суток.
- До начала монтажа рекомендуется подключить для проверки к сети весь подлежащий установке дюралайт, чтобы выявить дефекты, связанные с нарушениями цепи, которые могли произойти в процессе транспортировки, и дефекты, связанные с отклонениями в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный монтаж изделия.
- Во время установки и подключения следите, чтобы контакты дюралайта в местах соединений были сухими и без повреждений. Это также поможет избежать короткого замыкания.
- Не производите монтаж дюралайта во включенном состоянии. Подключайте дюралайт к сети только после правильной установки.
- Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и заизолированы во избежание разрыва цепи в местах соединения.
- Места соединений должны быть залиты, рассчитанным на высокое напряжение, водонепроницаемым клеем, исключающим попадание влаги на контакты дюралайта, что может привести к короткому замыканию. Для улучшения изоляции используйте термоусадочную трубку (не входит в комплект поставки).
- Подключенный силовой провод устройства должен быть свободен от посторонних предметов или материалов.
- При соединении отдельных участков, их края необходимо плотно закреплять в муфтах (не входит в комплект поставки).
- Дюралайт разделяется на отдельные участки только по модулю резки (маркировка в виде ножниц) посредством острых ножниц или специального ножа. В противном случае, это приведет к порче отрезанного участка дюралайта.
- Заглушки должны быть плотно насажены на концы шлейфов. Для более надежного крепления используется специальный клей.
- Для соединения под различными углами используйте вертикальный и горизонтальный коннектор (L, X, T-типа (не входит в комплект поставки)), того же производителя что и дюралайт. На краях шнуров применяйте специальные заглушки.
- При соединении нескольких участков дюралайта необходимо обращать внимание на то, чтобы они имели одинаковые характеристики (один производитель, один тип, цвет, и т. п.), рассчитанные на одинаковое напряжение. Общая длина соединяемых отрезков не должна превышать допустимую длину для данной модели (см. таблицу «Общие характеристики»). Обязательно соблюдайте полярность!

• Следует применять только «фирменные» силовые и соединительные элементы в местах присоединения отдельных участков цепи, а также при контакте всего устройства с силовыми проводами. Иначе существует риск окисления мест крепления (зажима), что также может привести к короткому замыканию и выходу из строя всего электрического шлейфа.

• Изделие рекомендуется подключать через стабилизированный источник питания ТМ REXANT (арт. 200-625).

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

• Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

• Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

